



GoXtreme® Explorer
FULL HD ACTION CAM

Instrukcja użytkownika

Funkcje

Dziękujemy za wybór niniejszego aparatu/kamery. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcja zawiera się najbardziej aktualne informacje. Dokument przedstawia odpowiednie zrzuty ekranu oraz grafiki, w celu zaprezentowania aparatu w sposób szczegółowy i bezpośredni. Ze względu na różnice pomiędzy partiami wynikające z prac badawczych i rozwojowych oraz procesów produkcyjnych, zrzuty ekranu oraz grafiki wskazane w instrukcji obsługi mogą różnić się od stanu rzeczywistego.

Środki ostrożności

Do aparatu wymagane są karta TF high-speed (multimedialna karta pamięci) lub Class6 i powyżej.

Instrukcje dotyczące korzystania kart pamięci

- W przypadku nowo zakupionej karty używanej pierwszy raz, lub obecności na karcie pamięci danych nierozpoznawanych przez urządzenie i zdjęć zrobionych za pomocą innych aparatów, należy upewnić się, aby najpierw sformatować kartę pamięci;
- Przed podłączeniem lub odłączeniem karty pamięci należy najpierw wyłączyć zasilanie kamery;
- Po wielokrotnym użyciu wydajność karty pamięci zostanie obniżona. W przypadku obniżonej wydajności, należy zakupić nową kartę pamięci;
- Karta pamięci jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Proszę nie zginać i chronić ją od upadków oraz dużych obciążeń;
- Nie przechowuj karty pamięci w środowisku z silnym polem elektromagnetycznym lub magnetycznym, jak np. w miejscach w pobliżu głośników lub odbiorników telewizyjnych;

- Nie należy używać ani przechowywać karty pamięci w środowisku z ponad wysokiej lub niskiej temperaturze
- Nie należy używać ani przechowywać karty pamięci w środowisku ze zbyt wysoką lub niską temperaturą;
- Przechowuj kartę pamięci w czystości i z dala od płynów i cieczy. W przypadku kontaktu z płynem należy wytrzeć ją miękką ściereczką;
- W przypadku dłuższego nieużywania karty pamięci, umieść ją w opakowaniu;
- Należy pamiętać, że karta pamięci rozgrzeje się po długotrwałym stosowaniu i jest to normalna sytuacja;
- Nie używaj kart pamięci, które były używane z innymi aparatami cyfrowymi. Jeśli karta pamięci była stosowana w innym aparacie, należy ją najpierw sformatować za pomocą niniejszego urządzenia.
- Nie używaj karty pamięci po sformatowaniu w innym aparacie fotograficznym lub czytniku kart;
- W przypadku jednej z poniższych sytuacji, zapisane dane mogą zostać uszkodzone:
 - Niewłaściwe użycie karty pamięci;
 - Odłączenie zasilania lub wyjęcie karty pamięci podczas zapisu, usuwania danych (formatowania) lub odczytu;
- Zaleca się tworzenie kopii zapasowych ważnych danych na innych nośnikach, takich jak dysk przenośny, dysk twardy, płyta CD.

Konserwacja Aparatu

- W przypadku nieużywania, przechowuj kartę w suchym i ciemnym miejscu;
- Używaj odpowiedniego pokrowca, aby uniknąć porysowania obiektywu;
- W przypadku czyszczenia powierzchni obiektywu, najpierw zdmuchnij kurz z jego powierzchni i użyj szmatki lub papieru do sprzętu optycznego delikatnie by delikatnie przetrzeć obiektyw. Skorzystaj z profesjonalnego środka do czyszczenia obiektywów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników organicznych;

- Nie dotykaj powierzchni obiektywu palcami.

Wymagania systemowe

Korzystając z aparatu, należy wziąć pod uwagę minimalne wymagania systemowe komputera. Zdecydowanie zaleca się, korzystać z lepszego sprzętu komputerowego do współpracy z aparatem, w celu osiągnięcia optymalnych efektów. Minimalne wymagania systemowe znajdują się poniżej:


Wymagania Systemowe		
System operacyjny	PCCAM	Microsoft Windows XP (SP3), Vista, Win 7, Win 8 MAC OS10.8.lub wyższa wersja
	MSDC	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8 Mac OS 10.0. lub wyższa wersja
CPU		Intel Pentium powyżej 1GB Hz lub inny procesor CPU o podobnej wydajności
Pamięć wewnętrzna		Powyżej 1GB
Karta dźwiękowa i karta graficzna		Karta dźwiękowa i karta graficzna obsługujące DirectX8 lub wyższe wersje.
Napęd CD		Prędkość 4x lub większa
Dysk twardy		Wolna pamięć powyżej 2GB
Inne		Jeden standardowy port USB1.1 lub USB2.0




Funkcje


Urządzenie jest wyposażone w szereg cech i funkcji:

- Cyfrowy VDR;
- Aparat cyfrowy (5 MP);
- Pamięć wewnętrzna (Dysk wymienny);
- Kamera PC;
- Zoom cyfrowy 8x
- Pilot sterujący na podczerwień

Wygląd







Obiektyw

Tapped hole for tripod

Uchwyt na statyw


Funkcje przycisków i Wskaźniki

Przycisk/Wskaźnik	Funkcje
Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie zasilania, zmiana pomiędzy nagrywaniem wideo, zapisywaniem i odtwarzaniem
Przycisk migawki	Nagrywanie/zapisywanie wideo, odtwarzanie/zatrzymywanie odtwarzania wideo (Tryb odtwarzania); potwierdzanie menu
Przycisk MENU	Otwieranie i wychodzenie z menu; zatrzymywanie odtwarzania wideo (Tryb odtwarzania)
Przycisk W górę	Zoom cyfrowy-zbliżanie: wybór menu (po otwarciu menu); przewijanie strony w górę; pauza odtwarzania wideo (tryb odtwarzania); Szybkie cofnięcie wideo (tryb odtwarzania)
Przycisk W dół	Zoom cyfrowy-oddalanie: wybór menu (po otwarciu menu); przewijanie strony w dół; Szybkie przewijanie wideo (tryb odtwarzania)
Wskaźnik ładowania	Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania, natomiast wyłącza się po naładowaniu (wyłączanie ładowania)
Wskaźnik zajętości	Gdy aparat jest zajęty (np.: w czasie nagrywania filmu, zapisywania, automatycznego wyłączenia ekranu), zapala się wskaźnik zajętości.
Pilot sterujący na podczerwień	Tryb uruchamiania, sterowanie za pomocą pilota na podczerwień, możliwość nagrywania wideo i robienia zdjęć, wyłączanie urządzenia

Rozpoczęcie używania

1. Ładowanie wbudowanej baterii litowej


Aparat jest wyposażony we wbudowany akumulator litowy 3.7V. Proszę zapewnić odpowiednią moc dostępną dla urządzenia i naładować je, gdy bateria jest słaba.



Podłącz aparat do komputera w celu naładowania akumulatora w stanie wyłączenia. Wskaźnik ładowania będzie świecił się podczas ładowania i zgaśnie, gdy bateria zostanie w pełni naładowana. W większości przypadków bateria zostanie w pełni naładowana po upływie 2-4 godzin.

2. Jak używać kartę pamięci

- 2.1. Włóż kartę TF do gniazda karty zgodnie z instrukcjami wskazanymi w pobliżu gniazda karty
- 2.2. Aby wyjąć kartę TF, naciśnij delikatnie na koniec karty pamięci, Karta zostanie wysunięta.



Uwaga: Aparat nie jest wyposażony w pamięć wbudowaną. Przed użyciem proszę włożyć kartę pamięci. Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy sformatować kartę pamięci w aparacie.

3. Uruchamianie i wyłączenie:

- 3.1 Uruchamianie: przytrzymaj przycisk ZASILANIA przez 3 sekundy, aparat wyświetli ekran startowy i wejdzie w stan URUCHOMIENIA;
- 3.2 WYŁĄCZANIE: naciśnij przycisk ZASILANIA, gdy aparat znajduje się w stanie gotowości, by wyłączyć urządzenie.
- 3.3 Automatyczne wyłączenie: Aparat zostanie automatycznie wyłączony, gdy będzie pozostawał w trybie gotowości przez pewien określony czas, aby zaoszczędzić energię. Domyślny czas automatycznego wyłączenia wynosi 3 minuty.
- 3.4 Wyłączenie przy niskim poziomie energii: gdy bateria ulega wyczerpaniu, ekran LCD wyświetli "⏻". Należy szybko naładować baterię. Po tym jak ikona zmieni kolor na czerwony i zacznie migać, aparat zostanie automatycznie wyłączony.

4. Zmiana trybów funkcyjnych

Aparat posiada 3 tryby: tryb zdjęć, tryb nagrywania i tryb odtwarzania. Aby przełączać tryby, po uruchomieniu użyj klawisza zasilania.

Tryb nagrywania: służy do nagrywania wideo;

Tryb zdjęć: służy do robienia zdjęć;

Tryb odtwarzania: służy do odtwarzania wideo.

5. Wskaźniki

- 5.1 Wskaźnik ZAJĘTOŚCI: Gdy urządzenie pracuje (np. podczas nagrywania, fotografowania, automatycznego wyłączenia ekranu), wskaźnik będzie się świecił;
- 5.2 Wskaźnik ŁADOWANIA: Gdy urządzenie jest wyłączone, świecący się wskaźnik oznacza, iż akumulator ładuje się.

6. Tryb zdjęć/nagrywania


Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb nagrywania.

Naciśnij przycisk Migawki by rozpocząć nagrywanie, naciśnij ponownie by zatrzymać nagrywanie.

Naciśnij przycisk Migawki by zrobić zdjęcie.


Będąc w trybie zdjęć/nagrywania, naciśnij przycisk W górę/W dół by przybliżyć/oddalić za pomocą zoomu cyfrowego.

6.1 Wyświetlacz w trybie zdjęć



1. Tryb zdjęć;
2. Tryb trzech zdjęć ciągłych;
3. Tryb samowyzwalacza;
4. Rozdzielczość zdjęć;
5. Jakość zdjęć;
6. Pozostała do zrobienia liczba zdjęć;
7. Ikona zoomu cyfrowego;
8. Stan baterii;
9. Wykrywanie twarzy;

6.2 Wyświetlacz w trybie nagrywania



1. Tryb wideo;
2. Jakość wideo;
3. Liczba klatek na sekundę;
4. Rozdzielczość wideo;
5. Pozostały czas nagrywania;
6. Wykrywanie twarzy;
7. Ikona zoomu cyfrowego;
8. Stan baterii;

Uwaga:

1. Podczas korzystania z wideo HD lub FHD, należy użyć szybkiej karty o klasie 6 lub wyższej.
2. Automatyczne wyłączenie ekranu ma miejsce podczas nagrywania w celu oszczędzania energii.
Naciśnij krótko klawisz zasilania lub klawisz migawki, aby włączyć ponownie wyświetlacz.

Po osiągnięciu maks. 29 minut jako maksymalnego czasu nagrywania, kamera automatycznie zatrzyma nagranie. Ponowne nagrywanie musi być uruchomione ręcznie.

7. Tryb Ustawień Menu

7.1 Wyświetlacz menu

Będąc w trybie zdjęć, nagrywania lub odtwarzania, naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu, a następnie naciśnij przycisk W górę/W dół, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk migawki, aby wejść do podmenu. Po wybraniu menu, zostanie ono podświetlone na niebiesko.




Tryb menu zdjęć



Tryb menu nagrywania

7.2 Tryb menu ustawień systemowych

Po otwarciu menu za pomocą przycisku Menu, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć się do głównego menu ustawień, następnie naciśnij przycisk W górę/W dół, aby wybrać menu, po czym naciśnij przycisk migawki by potwierdzić przejście do podmenu. Będąc w podmenu naciśnij klawisz W górę lub W dół, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Po powrocie do menu głównego, naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu.




Tryb menu systemowego

7.3 Ustawienia daty i czasu

Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu, naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk migawki, aby potwierdzić. Naciśnij klawisz W dół, aby w menu wybrać opcję "Data i godzina", a następnie naciśnij przycisk Migawki, aby przejść do okna ustawień.

Będąc w oknie ustawień, naciśnij przycisk Zasilania, aby wybrać pozycję (data, godzina) do dostosowania, a następnie naciśnij przycisk W górę lub W dół, aby dostosować wartość, po czym naciśnij przycisk migawki by potwierdzić lub naciśnij przycisk Menu, aby anulować ustawienie i wyjść z menu. Na koniec naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z trybu ustawień.



7.4 Ustawienia menu trybu odtwarzania

Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć główne menu odtwarzania, naciśnij klawisz W górę lub W dół, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk Migawki, aby wejść do podmenu. Będąc w podmenu, naciśnij klawisz W górę lub W dół by wybrać, a następnie naciśnij przycisk Migawki, aby potwierdzić. Po powrocie do głównego menu naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu.




▲ Menu odtwarzania

8. Tryb odtwarzania


Naciśnij przycisk Zasilania, aby przejść do trybu odtwarzania w celu przeglądania zdjęć/wideo utworzonych przez aparat.

Naciśnij przycisk W górę/W dół, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdjęcia/wideo.

Odtwarzanie filmu: Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie filmu wideo, naciśnij przycisk W górę/W dół, aby szybko przewinąć/przyspieszyć odtwarzanie, naciśnij przycisk MENU, aby zatrzymać odtwarzanie wideo.



Odtwarzanie pliku wideo



Tryb wstrzymania wideo (pauza)

9. Podłączenie do komputera w celu skopiowania zdjęć/wideo

Gdy aparat zostanie podłączony do komputera i wejdzie w tryb dysku wymiennego, dysk wymienny zostanie wyświetlony w oknie "Mój komputer". Zdjęcia lub pliki wideo są przechowywane w katalogu "DCIM\100MEDIA" na dysku wymiennym. Możesz wejść do tego katalogu, aby skopiować pliki na dysk twardy komputera.



Uwaga: Podczas kopiowania plików zabronione jest rozłączanie połączenia USB oraz wyjmowanie karty pamięci, co może grozić utratą danych.

Funkcje Urządzenia

Po podłączeniu do komputera, naciśnij przycisk zasilania aby uruchomić aparat.;
W menu Ustawień możesz również wybrać opcję USB - formaty UVCH264 i UVC MJPG.

Uwaga: W przypadku PCCAM, wersją pierwszą jest XP SP3 lub wyższa.

Parametry techniczne

Sensor obrazu	Sensor obrazu 5.0 MP CMOS
Tryby funkcji	Nagrywanie wideo, zdjęcia, odtwarzanie
Obiektyw	F2.8 f=3.3mm
Zoom cyfrowy	8x
Ekran LCD	2.0" (5cm) Ekran LCD
Rozdzielczość zdjęć	12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536)
Rozdzielczość wideo	FHD (1920x1080 @30fps), HD (1280x720 @30fps), HD (1280x720 @60fps)
Pamięć	Karta TF (obsługa maksymalnie 32GB), minimalnie Class6
Format plików	JPEG, H.264
Samowyzwalacz	2 sek./10 sek.
Port USB	USB 2.0
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowy 3.7V
Język menu	Angielski/Chiński uproszczony/Chiński tradycyjny
Oszczędzanie energii	Po 1 min. / 3 min. / 5 min. / Wyłączone
Wymagania systemowe	Windows XP/Vista/Win 7/Win 8, Mac 10.2
Wymiary	58x44x23mm

Uwaga: Szczegółowa specyfikacja produktu powstała na podstawie informacji aktualnej na moment tworzenia instrukcji obsługi. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt jest rzeczywistą kamerą.

Przed użyciem w wodzie proszę sprawdzić czy wszystkie wodoszczelne zamknięcia i uszczelnienia w obudowie aparatu są zamknięte.

Po użyciu w wodzie proszę oczyścić obudowę z soli lub chloru, a następnie pozostawić ją do wyschnięcia.

Aparat nie powinien być narażony na duże różnice temperatur i wilgotności (w przeciwnym razie w obudowie lub za czujnikiem aparatu może dojść do wilgotności).

Po użyciu obudowa musi pozostać otwarta (w przeciwnym razie w obudowie może dojść do wilgotności lub rdzy).

Proszę używać kart microSD do 32GB, minimalnie Class6 (nie w zestawie).

Czas nagrywania są zależne od rozdzielczości.

Czas życia baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - do 90 min. w optymalnych warunkach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

easypix oświadcza niniejszym, iż produkt GoXtreme Explorer jest zgodny ze wszystkimi głównymi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_explorer.pdf

W celu uzyskania pomocy technicznej odwiedź nasz dział pomocy na www.easypix.eu.



■ Tylko EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS