GOXTREME® LIVE 360°

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

GOXTREME LIVE 360°



- 1) Άνοιγμα/κλείσιμο της συσκευής
- 2) Λήψη φωτογραφίας
- 3) Λήψη βίντεο
- 4) Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση WiFi
- 5) Υποδοχή φορτιστή USB

- 6) Επαναφορά της συσκευής
- 7) Δείκτης ΛΕΔ
- 8) Υποδοχή μικροκάρτας SD
- 9) Φακός
- 10) Υποδοχή τρίποδου ¼ της ίντσας

επαναφορτιση

Η Live 360° κάμερα μπορεί να φορτισθεί με ένα στάνταρντ USB καλώδιο που διαθέτει μετασχηματιστή A/C ή με power bank. Συνιστάται η χρήση παροχής με μίνιμουμ ένταση 5V/1A ή περισσότερο.

Όταν συνδεθεί η συσκευή, ο φωτεινός κόκκινος δείκτης θα ανάψει επιβεβαιώνοντας ότι η κάμερα φορτίζει.

Όταν η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη ο δείκτης θα σβήσει. Ο δείκτης αναβοσβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
 Ενεργοποίηση: Πιέστε σταθερά το κουμπί για 2 sec, ο πράσινος δείκτης
 θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένος.
 Απενεργοποίηση: Πιέστε σταθερά το κουμπί για 3 sec. Όταν το
 ελευθερώσετε όλοι οι δείκτες LED θα σβήσουν.

2. Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί, ο δείκτης LED θα ανάψει. Για να τραβήξετε φωτογραφία πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, ο δείκτης θα ανάψει μια φορά (πράσινο) για να επιβεβαιώσει ότι ελήφθη η φωτογραφία. (Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκαταστήσει κάρτα SD, ή η κάρτα είναι γεμάτη ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, ο πράσινος δείκτης θα αναβοσβήνει γρήγορα).

Σημείωση: Όταν το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο με την κάμερα μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο τη λήψη βίντεο.

3. Λήψη βίντεο

Ή κάμερα Live 360 ενεργοποιεί αυτόματα τη βιντεοσκόπηση όταν είναι επιλεγμένη όπως δείχνει ο αντίστοιχος δείκτης LED. Για να ξεκινήσετε πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά. Ο δείκτης LED θα ανάψει πράσινος μια φορά. Για να σταματήσετε, απλά πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης. Ο δείκτης θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Σημείωση: Στη λειτουργία APP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το APP για να γυρίσετε την κάμερα στη λήψη φωτογραφίας.

4. Ενεργοποίηση WiFi

Ενεργοποίηση Wi-Fi: Πιέστε σύντομα το κουμπί Wi-Fi, ο μπλε δείκτης θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένος όσο το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση Wi-Fi: Πιέστε για 3sec το κουμπί Wi-Fi. Όταν κλείσει ο μπλε δείκτης θα σβήσει.

5. Επαναφορά

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset και χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα

για να κλείσετε την κάμερα και να επαναφέρετε τη συσκευή.

6. Επαναφορά Wi-Fi

Έχοντας κλειστή τη συσκευή, πατήστε συγχρόνως τα κουμπιά ενεργοποίησης και Wi-Fi, ο πράσινος δείκτης θα αναβοσβήνει. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις Wi-Fi έχουν επανέλθει όταν ο δείκτης παραμείνει αναμένος.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΟΤCAM360" ΑΡΡ

 Εγκαταστήστε την εφαρμογή ΟΤCAM360 από το Apple Store ή το Google Play store.



 Εισάγετε την κάρτα SD και ενεργοποιήστε την κάμερα Live 360. Πιέστε σύντομα το κουμπί Wi-Fi για ενεργοποιηθεί το Wi-Fi της κάμερας. (Δείτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wi-Fi)

- Παράμετροι ασύρμτης λειτουργίας SSID Name: "Live 360 ..." Wireless password: 87654321
- 4). Χρησιμοποιώντας τις «Ρυθμίσεις Wi-Fi» στο smart phone σας, βρείτε το Wi-Fi SSID της Live 360 και επιλέξτε το για να συνδέσετε την κάμερα με το κινητό σας.

Οταν επιβεβαιωθεί στο κινητό σας η σύνδεση, βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων και ανοίξτε την εφαρμογή "ΟΤCam360" όπου θα δείτε ζωντανή παρουσίαση της κάμερας σας.



- Η εφαρμογή σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εύκολα τις βασικές λειτουργίες της κάμερας, όπως:
 - α) Λήψη βίντεο
 - β) Λήψη φωτογραφίας
 - Υ) Τρόπο προβολής, περιλαμβανομένων των 360 VR, 4 σε 1, κυκλική, little planet και κανονική.
 - δ) Προχωρημένες ρυθμίσεις όπως ζωντανή προβολή, ασύρματες ρυθμίσεις κ.λπ.
- 6). Η κάμερα Live 360° λειτουργεί με συσκευές Android 5.0 (και μεταγενέστερο) και iOS 8 (ή μεταγενέστερο) και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Apple Store ή το Google Play.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Παρακαλούμε σημειώστε: Πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια κάρτα μνήμης προκειμένου να είναι δυνατή αυτή η λειτουργία.

Facebook

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή OTCam360 app στο κινητό σας.

2. Συνδέστε το κινητό σας με ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή OTCam360 App, πατήστε στην εικόνα «εκπομπή» και επιλέξτε 'Stream on Facebook'.

4. Εισάγετε τίτλο, επιλέξτε 360° video, και στη συνέχεια πατήστε 'Start Broadcast'.

5. Επιλέξτε 'Post to Facebook' και πατήστε ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Πατήστε «ακύρωση» όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά στο Wi-Fi σας.

Προχωρήστε στη σελίδα 'Live Streaming Settings' για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ζωντανής μετάδοσης.



<	New Streaming
1	
0	Stream on You'lube
0	State of Salarian



YouTube

Σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η «Ζωντανή Μετάδοση/Live Streaming» στο Λογαριασμό σας στο You Tube (Account Settings -> Πρόσθετες Ρυθμίσεις).

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή OTCam360 app στο κινητό σας.

2. Συνδέστε το κινητό σας με ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.

 Ανοίξτε την εφαρμογή OTCam360 App, πατήστε στην εικόνα «εκπομπή» και επιλέξτε "Stream on YouTube".

4. Εισάγετε τίτλο, επιλέξτε 360° video, και στη συνέχεια πατήστε 'Start Broadcast'.

5. Επιλέξτε 'Post to Facebook' και πατήστε ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Πατήστε «ακύρωση» όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά στο Wi-Fi σας.

Προχωρήστε στη σελίδα 'Live Streaming Settings' για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ζωντανής μετάδοσης.





Ρυθμίζεις ζωντανής προβολής

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και στη συνέχει το Wi-Fi της κάμερας.

 Συνδέστε το κινητό σας με το Wi-Fi της κάμερας (SSID «Live 360 ...») και ανοίξτε την εφαρμογή ξανά.

Επιλέξτε την εικόνα «Εκπομή» στην κύρια οθόνη.

Επιλέξτε «χρησιμοποιήστε τις τελευταίες ρυθμίσεις» ή ξεκινήστε τις ρυθμίσεις από την αρχή. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία του Wi-Fi για την εκπομπή.

Η κάμερα θα χρησιμοποιήσει αυτό το Wi-Fi αυτόματα, απενεργοποιώντας το δικό της.

Πατήστε"ΟΚ" ή "Επιβεβαίωση".





3. Το κινητό σας θα επανασυνδεθεί με ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi. Αν όχι, κάντε τη σύνδεση εσείς, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή, επιλέξτε την εικόνα «προβολή/broadcast» και όταν η γραμμή «On air/Στον αέρα» γίνει κόκκινη και αναβοσβήνει, αρχίζει η μετάδοση. Για να σταματήσει πιέστε το κουμπί «Stop Broadcast».

Σημείωση: Όταν η ζωντανή προβολή τελειώσει, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ στην εφαρμογή και κλείστε την κάμερα για να την επαναρυθμίσετε.



Παρακαλούμε σημειώστε:

Συμβατό με κάρτες Micro SD μέχρι 128GB, ελάχιστη κλάση 10 U3 (δεν περιλαμβάνονται). Όταν φτάσει το μέγιστο χρόνο εγγραφής βίντεο των 29 λεπτών η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο χειροκίνητα.

DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product GoXtreme Live 360 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_live360.pdf For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.



(€ № 🗵 🕕 🛟